


藍牙鍵盤 Bluetooth Keyboard

1對2/背光/支援3系統

WKB-1820C
中文使用手冊
User manual



產品優點：
支援三大系統Win、Android、iOS
剪刀腳結構
19mm按鍵尺寸
藍牙無線連結最長10米
一鍵喚醒功能超省電
充電/低電量/大寫鍵/配對LED指示
背光功能

產品規格：

相容裝置	iOS / Win / Android
鍵盤佈局	內建藍牙模組或藍牙接收器
按鍵結構	78組按鍵
剪刀腳結構	剪刀腳結構
電力消耗	背光狀態：70 mA以下 待機狀態：1.6 mA以下 睡眠狀態：70uA以下
藍牙資料	相容於Bluetooth 5.1 操作距離：10 米
包裝內容	鍵盤 (WKB-1820C)、TypeC充電線、說明書
機體尺寸	319.8 X 144.2 X 10 mm
產品重量	255g
電池類別	充電式鋰電池370 mAh
充電介面	Type C

如何配對使用：

開啟鍵盤電源開關，此時燈示燈B1亮起，默認頻道為B1頻道，也可切換B2為想要配對的頻道。



配對口訣：A. 設定頻道 B. 藍牙配對 C. 設定系統

A. 設定頻道

選擇配對裝置的順序，請按右邊B1或B2按鍵。



B. 藍牙配對

(Win10系統配對說明)

1. 請長按選定的頻道B1或B2按鍵3秒，此時燈示呈現閃爍狀態。



2. 接著開啟欲配對Win裝置的藍牙功能



3. 新增裝置：請選擇“藍牙”裝置類型，開始搜尋裝置。



4. 請點選搜尋到的“Bluetooth 5.1 Keyboard”選項。




5. 開始連線配對。



6. 此時裝置配對已成功。

Android系統配對說明

1. 請長按選定的頻道B1或B2按鍵3秒，此時燈示呈現閃爍狀態。




2. 接著開啟欲配對Android裝置的藍牙功能，搜尋“Bluetooth 5.1 Keyboard”。點選搜尋到的“Bluetooth 5.1 Keyboard”選項，進行配對。



4. 此時裝置配對已成功。

iOS系統配對說明

1. 請長按選定的頻道B1或B2按鍵3秒，此時燈示呈現閃爍狀態。



2. 接著開啟欲配對iOS裝置的藍牙功能，搜尋“Bluetooth 5.1 Keyboard”。



4. 點選“Bluetooth 5.1 Keyboard”後，此時裝置配對已成功。



C. 設定系統

接著設定系統，請按 Fn + 裝置系統。

如裝置為：Win，請按 Fn + Windows

如裝置為：Android，請按 Fn + Android

如裝置為：iOS，請按 Fn + iOS

現在您可以開始使用此藍牙折疊鍵盤，第二台的配對方式如同上述。

切換配對裝置：只要按右側B1、B2按鍵即可切換。

注意事項：

- 當鍵盤配對成功後，下次使用只需要開啟鍵盤開關即可自動回連裝置，不用再重新進行配對，回連約需1~2秒。
- 在10分鐘無任何操作後，鍵盤將自動進入睡眠狀態，請按任何一鍵喚醒。回連喚醒約需1~2秒。
- “多媒體按鍵”需要附加Fn按鍵，才能開啟按鍵功能。（參考快捷鍵功能說明）
- 鍵盤使用時，LED呈現紅燈閃爍表示電量不足。充電時，LED燈為橘燈狀態，充飽自動熄滅。
- 電力不足時，會導致藍牙無法連接，請將藍牙鍵盤充電後再使用。
- 系統輸入法切換：

Win系統	Alt + Shift
And系統	Shift + 空白鍵
iOS系統	Ctrl + 空白鍵

