

藍牙折疊式鍵盤

附行動支架

中文使用手冊

WKB-2300C


產品優點：

- 本產品外盒既能保護鍵盤，亦是行動支架。
- 支援睡眠與喚醒功能。
- 一鍵喚醒功能超省電。
- 快速切換 WKB-2300C 與藍牙配對產品之內建鍵盤。
- “ON/OFF 開關鍵” 能讓使用者延長鍵盤使用時間。
- 藍牙無線連結最長 10 米
- 配對/大寫/低電力 LED 指示

產品規格：

相容裝置 (具藍牙設備)	Android /Microsoft Windows ® 7/8/10 iPhone、iPad
鍵盤佈局	83 組按鍵(內有 18 組快捷鍵使用)
按鍵結構	剪刀腳結構
電力消耗	使用狀態: 3 mA 以下 睡眠狀態: 100 uA 以下
藍牙資料	藍牙晶片 Cypress CYW20730 相容於 Bluetooth 3.0 操作距離: 10 米 頻道頻率: 2.402 ~ 2.480GHz 輸出功率: Bluetooth Power Class 2
包裝內容	鍵盤(WKB-2300C)、外盒 中文使用手冊、USB 充電線
機體尺寸	297 X 95.5 X 7.5 mm
外盒尺寸	154 X 102 X 20.5 mm
產品重量	155g / 含外盒 250g
電池類別	充電式鋰電池 160mAh
使用時間	最多可持續使用 40 小時

如何配對使用：

1. 將欲配對裝置(如手機/平板)打開藍牙功能。
2. 接著打開鍵盤的電源，然後按下 “” 按鈕 並確保藍色 LED 正閃爍中。
3. 配對裝置(如手機/平板)將自動搜尋，當顯示“ 藍牙鍵盤” (Bluetooth Keyboard) 時，請選擇連接。
4. 在鍵盤(您購買的藍牙鍵盤)上輸入配對裝置(如手機/平板)顯示的金鑰，並按下“ Enter” 鍵，此時已可開始使用藍牙鍵盤。

注意事項：

- 超過三十分鐘閒置鍵盤，鍵盤將會自動進入睡眠模式，請按任意一鍵喚醒鍵盤。
- 藍色字樣按鍵功能，需同時按下“ Fn” 鍵才能啟用。
- 安裝過程中可利用鍵盤外盒作為支架，放上欲配對連結裝置，以方便操作使用。
- 可充電電池：在使用前請先充電。當紅色 LED 燈熄滅，即表示充電完成。

快捷鍵功能：

功能名稱		功能描述
 esc	後退	返回上一個
	搜尋	搜尋文件。
select all	全選	選擇全部文字。
select left	選擇至左	將選擇擴展到鼠標最左側的一個字元。
select right	選擇至右	將選擇擴展到鼠標最右側的一個字元。
	拷貝	複製所選項目。
	剪下	剪下所選項目。
	貼上	貼上先前剪下或複製的項目。
	上一首	切換到上一首音樂。
	播放/暫停	在播放和暫停之間切換。
	下一首	切換到下一首音樂。
	靜音	將設備的音量靜音。再按一次可重新打開。
	調低音量	降低設備音量。按住可快速地降低音量。
	調高音量	增加設備音量。按住可快速地增加音量。
	郵件	開啟郵件應用程式。
	鎖定	按一次可鎖定/解鎖螢幕。
	首頁	回到首頁。
	功能表	開啟功能表。

關於說明書

本文主要協助安裝與使用藍芽折疊鍵盤。已檢核文中資訊之信息準確度，但無法保證其內容正確性。如有信息變更，恕不另行通知。

第一版

© Copyright 2012

本文受版權保護。保留應有權利。未經許可，不得以任何機械、電子或其他方式複製本說明書任何部分。

商標

文中所有的商標與註冊商標均為其商標擁有者之財產。

※根據低功率電波輻射性電機管理辦法:


第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善

至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



T3A085
RoHS



PAKL-231B2409-00

